

BattMan Lite



Artikel-Nr.: 70405060

Batteriemonitor, 12/24 V Gleichstrom mit großem, spritzwassergeschütztem Display (IP65) und Energie-zähler.

Ein erschwinglicher Batteriemonitor, der genau das macht, was seine Bestimmung ist: die Bereitstellung wichtiger Informationen über den Status Ihrer Batteriebank unter allen Umständen. Darüber hinaus warnt er Sie, wenn Ihre Batteriebank leer ist.

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Anzahl der Batterieausgänge	2; Service (völlig) & Start (Spannung)
Display/Anzeige	Spannung, Strom, Amperestunden, Batteriekapazität in %
Sprachanzeige	universal
Einbautiefe	72,5 mm
	2,8 inch
Abmessungen	Ø 64 mm, Tiefe 79 mm
Abmessungen Shunt, HxBxT	87 x 45 x 35 mm
	3,4 x 1,8 x 1,4 inch
Gewicht	0,15 kg
	0,3 lb

Technische Spezifikationen

Max. Ah-Kapazität	9999 Ah
Lieferspannung	9-35 V
Spannungsspektrum	0-35 V
Stromverbrauch (Hintergrundbeleuchtung aus)	8 mA/12 V, 6 mA/24 V
Stromverbrauch (Hintergrundbeleuchtung ein)	30 mA/12 V, 18 mA/24 V
Spannungsauflösung	0,1 V
Genauigkeit der Spannung	± 0,3%
Shunt-Spezifikation	500 A/50 mV (Service Set)
Bereich der Strommessung	0-500 A
Genauigkeit der Strom	± 0,4 %
Batterie-Alarmkontakt	ja, potentialfrei
Anzeige der verbleibenden Zeit	nein
Historische Daten	nein
MasterBus-Kompatibilität	nein
Anschlusskabel (6-adrig) notwendig	ja
Modulares Kabel notwendig	nein