

# BattMan Lite



Artículo nº: 70405060

Monitor de baterías, 12/24 V CC con gran pantalla a prueba de salpicaduras (IP65) y PowerBar.

Monitor de baterías asequible que cumple su cometido: proporcionar información clave sobre el estado de su banco de baterías en todas las circunstancias. Además, le avisa cuando el banco de baterías está agotado.

# Especificaciones

## Especificaciones generales

Número de salidas para baterías	2; servicio (máximo) y arranque (voltaje)
Pantalla/lectura	voltaje, corriente, amperios-hora, capacidad de la batería en %
Pantalla de idiomas	universal
Profundidad incorporada	72,5 mm
	2,8 pulgadas
Dimensiones	Ø 64 mm, profundidad 79 mm
Dimensiones shunt, alxanxpr	87 x 45 x 35 mm
	3,4 x 1,8 x 1,4 pulgadas
Peso	0,15 kg
	0,3 libras

## Especificaciones técnicas

Capacidad máx. en Ah	9999 Ah
Tensión de alimentación	9-35 V
Intervalo de tensión	0-35 V
Consumo de corriente (backlight off)	8 mA/12 V, 6 mA/24 V
Consumo de corriente (backlight on)	30 mA/12 V, 18 mA/24 V
Resolución de tensión	0,1 V
Información precisa sobre la tensión	± 0,3%
Especificación de derivación	500 A/50 mV (juego de servicio)
Rango de medida de corriente	0-500 A
Información precisa sobre la corriente	± 0,4 %
Contacto de alarma de batería	sí, sin potencial
Indicación de tiempo restant	no
Datos históricos	no
Compatible con MasterBus	no
Cable de conexión (6 cables) necesario	sí
Cable modular necesario	no